De omvormer in de woning is van het merk Solis GR1P-1,5K-M. Op deze omvormer kan je het volgende aflezen;

- Totaal opgewekte energie
- Totaal opgewekte energie deze maand
- Totaal opgewekte energie vorige maand
- Totale opgewekte energie vandaag
- Totale opgewekte energie gisteren

Stappen om bij deze informatie te komen;

1. ‘Enter’ toets
2. Scrollen naar ‘Informatie’, toets ‘Enter’
3. Scrollen tot 1 van bovenstaande meetgegevens

Weergave	Duur	Beschrijving
V_DC1 350.8V I_DC1 5.1A	10 sec	V_DC1: Toont ingang 01-spanning. I_DC1: Toont ingang 01-stroom.
V_DC2 350.8V I_DC2 5.1A	10 sec	V_DC1: Toont ingang 02-spanning. I_DC1: Toont ingang 02-stroom.
V_Grid 230.4V I_Grid 8.1A	10 sec	V_Grid: Toont de spanning van het net. I_Grid: Toont de stroom van het net.
Status: Generating Power: 1488W	10 sec	Status: Toont onmiddellijke status van de omvormer. Stroomvermogen: Toont onmiddellijke uitgangsstroom vermogen.
Grid Frequency F_Grid 60.06Hz	10 sec	F_Grid: Toont de netfrequentie.
Total Energy 0258458 kwh	10 sec	Totaal opgewekte energie.
This Month: 0123kwh Last Month: 0123kwh	10 sec	Deze maand: Totaal opgewekte energie deze maand. Vorige maand: Totale opgewekte energie vorige maand.
Today: 15.1kwh Yesterday: 13.5kwh	10 sec	Vandaag: Totale energie opgewekt vandaag. Gisteren: Totale energie opgewekt gisteren.
Inverter SN 00000000000000	10 sec	Toont serienummer van de omvormer.
Export_P: +0000W Export_I: 00.0A	10 sec	Stroomvermogen van EPM. Stroom van EPM.
Work Mode: NULL DRM Number: 08	10 sec	Werkmodus: Toont de werkmodus van de omvormer. DRM-NR.: Toont het nummer 01-08.
Meter EnergyP 0000000. 00kWh	10 sec	Meter-erergie-P: Het actieve stroomvermogen.

Tabel 6.1 Informatielijst